

HMI USB 無法下載,問題解決辦法 (WinXP SP3)

1. 移除 HMI 的 USB 連線,並且將電腦重新開機,並以"administrator"管理者登入。
2. 在安裝目錄下\USB Driver\usbser.sys 文件版本號是 5.1.2600.2180。
3. 進入 C:\WINDOWS\system32\dllcache 目錄 · 把裡面的 usbser.sys 刪除。
4. 用安裝目錄下\USB Driver\usbser.sys 文件替換 C:\WINDOWS\system32\drivers\裏的 usbser.sys 文件。
5. 重新啟動電腦。
6. 重新將 HMI 的 USB 連接線接上,就可以了。

註:如果已依步驟 1~步驟 6 做完,還是發生連線問題,請檢查

C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys 跟 C:\WINDOWS\system32\dllcache\ usbser.sys 文件版本號是否為 5.1.2600.2180,如果不是這個文件版本,連線就會發生問題.請確實將 USB 移除,並重做步驟 1~步驟 6.

說明 : dllcache 目錄是系統保護和隱藏了的 · 點文件夾上面功能表的 “工具” -- “文件夾選項” --選擇 “顯示所有文件及文件夾” 和把上面 “隱藏受保護 的系統文件” 勾去掉 · 確定就行了。或者直接在直接在地址欄裏輸入 “C:\WINDOWS\system32\dllcache” 進入。不然你替換了 system32 下的 usbser.sys · 他又會用 SP3 的替換回去 (WINDOWS 的系統文件保護功能)。